Батарейный шкаф M533-BAT 30U, 42U

M533-BAT480V-28T-HS-1475

M533-BAT480V-40T-HS-2010

M533-BAT480V-40x100Ah-2010

Батарейный шкаф M533-BAT 30U, 42U

Батарейный шкаф предназначен для монтажа промышленных аккумуляторных батарей (АБ) и увеличения автономной работы ИБП.

Изготавливаются и реализовываются батарейные шкафы в трех исполнениях:

- M533-BAT480V-28T-HS-1475, высота шкафа 1475 мм (30U), монтаж до 280 АБ ёмкостью 7-9 Ач/12В
- M533-BAT480V-40T-HS-2010, высота шкафа 2010 мм (42U), монтаж до 400 АБ ёмкостью 7-9 Ач/12В
- M533-BAT480V-40x100Ah-2010, высота шкафа 2010 мм (42U), монтаж до 40 АБ ёмкостью 100 Ач/12В

Модель	M533-BAT480V-28T-HS-1475	M533-BAT480V-40T-HS-2010	M533-BAT480V-40x100Ah-2010
Напряжение АБ, В	±216/±192/±240		
Количество АБ 12В (шт)	224/252/280	320/360/400	32/36/40
Количество батарейных ящиков (шт)	28	40	5 полок
Размеры (ШхГхВ), мм	600 x 1100 x 1475	600 x 1100 x 2010	600 x 1100 x 2010
Габариты в упаковке (ШхГхВ), мм	750 x 1220 x 1645	750 x 1220 x 2175	750 x 1220 x 2175
Вес (без АБ), кг	149	220	215
Вес (с АБ), кг	1003	1440	1495

Таблица времени батарейной поддержки ИБП M533 от одного или нескольких батарейных шкафов M533-BAT480V-28T-HS-1475.

Кол-во батарейных шкафов	Мощность, кВА											
	20	30	40	60	80	90	100	120	140	150	180	210
1 Батарейный шкаф	55,3 мин	27,3 мин	22,9 мин	13,8 мин	9 мин	6,7 мин	6,4 мин	4,7 мин	<3 мин	0 мин	0 мин	0 мин
2 Батарейных шкафа	124,9 мин	64,1 мин	55,3 мин	33,2 мин	22,9 мин	17,3 мин	16,3 мин	13,8 мин	11,1 мин	8,3 мин	6,3 мин	5,0 мин
3 Батарейных шкафа	199,6 мин	102,9 мин	89,4 мин	55,3 мин	38,7 мин	29,0 мин	18,9 мин	22,9 мин	18,8 мин	14,2 мин	11,2 мин	9,1 мин
4 Батарейных шкафа	277,4 мин	142,3 мин	124,9 мин	77,9 мин	55,3 мин	42,0 мин	39,1 мин	33,2 мин	27,2 мин	20,5 мин	16,3 мин	13,4 мин

Таблица времени батарейной поддержки ИБП M533 от одного или нескольких батарейных шкафов M533-BAT480V-40T-HS-2010.

Кол-во батарейных шкафов	Мощность, кВА											
	20	30	40	60	80	90	100	120	140	150	180	210
1 Батарейный шкаф	98,1 мин	63,0 мин	43,4 мин	24,5 мин	15,7 мин	13,6 мин	11,3 мин	8,4 мин	5,7 мин	4,8 мин	2,1 мин	0 мин
2 Батарейных шкафа	222,5 мин	140,0 мин	98,1 мин	61,4 мин	43,4 мин	38,2 мин	32,1 мин	24,5 мин	19,3 мин	17,9 мин	13,6 мин	10,9 мин
3 Батарейных шкафа	359,1 мин	228,0 мин	158,0 мин	98,1 мин	70,4 мин	63,0 мин	54,3 мин	43,3 мин	35,4 мин	33,1 мин	25,3 мин	19,9 мин
4 Батарейных шкафа												

Таблица времени батарейной поддержки ИБП M533 от одного или нескольких батарейных шкафов M533-BAT480V-40x100Ah-2010.

Кол-во батарейных шкафов	Мощность, кВА											
	20	30	40	60	80	90	100	120	140	150	180	210
1 Батарейный шкаф	98,1 мин	63,0 мин	43,4 мин	24,5 мин	15,7 мин	13,6 мин	11,3 мин	8,4 мин	5,7 мин	4,8 мин	2,1 мин	0 мин
2 Батарейных шкафа	222,5 мин	140,0 мин	98,1 мин	61,4 мин	43,4 мин	38,2 мин	32,1 мин	24,5 мин	19,3 мин	17,9 мин	13,6 мин	10,9 мин
3 Батарейных шкафа	359,1 мин	228,0 мин	158,0 мин	98,1 мин	70,4 мин	63,0 мин	54,3 мин	43,3 мин	35,4 мин	33,1 мин	25,3 мин	19,9 мин
4 Батарейных шкафа	500,6 мин	320,0 мин	222,5 мин	137,4 мин	98,1 мин	87,7 мин	75,9 мин	61,4 мин	51,2 мин	48,3 мин	38,2 мин	30,9 мин
5 Батарейных шкафа	644,5 мин	415,0 мин	289,9 мин	179,1 мин	127,3 мин	113,6 мин	98,1 мин	79,5 мин	66,6 мин	63,0 мин	50,7 мин	41,9 мин
6 Батарейных шкафа	789,6 мин	512,0 мин	359,1 мин	222,5 мин	158,0 мин	140,0 мин	121,3 мин	98,1 мин	82,1 мин	77,7 мин	63,0 мин	52,5 мин
7 Батарейных шкафа	935,6 мин	610,0 мин	429,5 мин	267,2 мин	189,8 мин	169,0 мин	145,9 мин	117,4 мин	98,1 мин	92,8 мин	75,2 мин	63,0 мин
8 Батарейных шкафа	1082,1 мин	709,0 мин	500,6 мин	312,8 мин	222,5 мин	198,0 мин	170,6 мин	137,4 мин	114,6 мин	108,4 мин	87,7 мин	73,5 мин
9 Батарейных шкафа	1228,9 мин	808,0 мин	572,3 мин	359,1 мин	255,9 мин	228,0 мин	196,3 мин	158,0 мин	131,6 мин	124,4 мин	100,5 мин	84,1 мин
10 Батарейных шкафа	1375,9 мин	907,0 мин	644,5 мин	405,9 мин	289,9 мин	258,0 мин	222,5 мин	179,2 мин	149,1 мин	140,8 мин	113,6 мин	95,0 мин